

6CB41

Pelacables multifunción 9 en 1



- 1 - Botón magnético: útil para mantener pequeños componentes como tuercas y pernos.
- 2 - Bloqueo
- 3 - Cortador de alambre de hasta 7 mm de diámetro
- 4 - Pelacables Romex® tipo NM-B: 12/2
- 5 - Pelacable 0.5 ~ 8 mm², 8 ~ 20 AWG
- 6 - Ajuste de la longitud de pela cable
- 7 - Detector de voltaje sin contacto 80 - 1000 V AC. <ul style="list-style-type: none;">
- <li style="padding-left: 15px;">Desconexión automática de 3 minutos.
- <li style="padding-left: 15px;">Detecta voltaje de AC en tomacorrientes, iluminación, disyuntores, alambres y cables, etc.

- 8 - Destornillador PH2 x1 (65/70 mm)
- 9 - Lámpara: iluminación COB LED
- Autorización: CAT IV 1000,/EN 61010-1 : 2010/A1 : 2019, EN 62471 : 2008, EN 61326-1 : 2013, EN 61326-2-2 : 2013
- Pilas: 3V (AAA 1,5V x2) incluidas.



	Pelacable (mm ²)	Pelacable (AWG)	Pelado de cables (ø mm)	Pelado de cables Romex® tipo NM-B	Corta hilo (ø mm)	Peso (g)
6CB41	0.5 ~ 8	8 ~ 20	8 ~ 10	12/2	7	220