

## 9DM1371



### Digital-Multimeter

- Gleichstrom- und Wechselstrom-Voltmeter: 0,4V-600V, Gleichstrom- und Wechselstrom-Amperemeter: 0,4A-10A, Ohm: 400-40 Ω.
- Anzeige "niedriger Batteriestand", automatisches Abschalten, bis 600V isoliert.
- Breitbild-Display, automatische Formatauswahl, speichert Max. und Min.
- Prüffunktion über LED oder kontinuierlicher "Piep"-Ton
- Ersatzkabel (9DM1371P01)
- Kabel 140mm
- AAA 1.5V x 2 (enthalten)



9DM1371

Abmessungen (mm)

LxH : 150x70x35

Gewicht (g)

300