

## 9DM1361



### Digital-Multimeter

- Automatisches Ausschalten
- Automatische Wertauswahl
- Geringerer Energieverbrauch
- Zulassung: CE EN61010-1, 600V CATII, 300V CATIII
- max. Ablesewert: 1999
- Anzeige negativer Polarität
- Direkt-Spannungsmessgerät (0.1 mV ~ 1V) : 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V
- Wechsel-Spannungsmessgerät (0.001V ~ 1V) : 2V / 20V / 200V / 600V
- Direkt-Strommessgerät (0.1uA ~ 0.01A) : 200uA / 2000uA / 20mA / 2A / 10A
- Wechsel-Strommessgerät (0.1uA ~ 0.01A) : 200uA / 2000uA / 20mA / 2A / 10A
- Überlastungsschutz: (0.1? ~ 0.01M?) : 200? / 2k? / 20k? / 200k? / 2M? / 20M?
- Test-LED
- hFE (NPN,PNP)
- Anzeige für geringen Batterieladestand
- LCD-Display
- AAA 1.5V x 2 (enthalten)



9DM1361

Abmessungen (mm)

138 x 70 x 32

Gewicht (g)

262